

Kinnitan:

Aavo Soopa

Direktor

14.09.2018

1. PUIDUTÖÖTLEMISEL VALITSEVAD OHUD

Õnnetusjuhtumid ja traumad:

- kukkumine kõrgusest (materjali ladustamisel jne.);
- kukkumine samal tasapinnal raskeid esemeid transportides ja tõstes;
- elektrišokk, kontaktist vooluga;
- mehaanilised traumad, saaduna seadmete ja masinate pöörlevatelt osadelt;
- löikehaavad (erinevate instrumentide kasutamisel).

Tegurid, mis võivad põhjustada kutsehaigusi:

- puidutöötaja töö füüsilist pingutust nõudev, mis võib põhjustada traumasid, valusid seljas ja kätes ning muid ülekoormushaigusi;
- puidutöötlemisel eralduv tolm kahjustab silmi, nahka eriti aga hingamisteid ja kopse, põhjustades hingamisteede kroonilisi põletikke.

2. ÜLDNÕUDED

- 2.1.** Tööülesannet tohib asuda täitma alles siis, kui selleks on teada ohutud töövõtted. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada õnnetuse.
- 2.2.** Mitte kasutada tööriistu ega seadmeid, mille käsitlemist ei ole teile õpetatud.
- 2.3.** Töökoht peab olema küllaldaselt valgustatud.
- 2.4.** Järkamissael töötajana lubatakse tööle isikuid, kes on vähemalt 18 aastat vanad ja saanud tööks vajaliku ettevalmistuse.
- 2.5.** Töövahendid, seadmed, kontrollmõõteriistad, tööriistad, käsi-tööriistad, tooted, detailid jms. peavad olema paigutatud selliselt, et oleks tagatud ohutus ja käepärasus.
- 2.6.** Elektriseadmete eksploatatsioon peab toimuma kooskõlas kehtivate elektriohutuseeskirjadega.
- 2.7.** Töökohale kõrvalisi isikuid lubada ei tohi.
- 2.8.** Märkates ohutuseeskirjade rikkumist teiste töötajate poolt või ohtu lähedalolijaile, peab töötaja viivitamatult võtma tarvitusele abinõud ohutuse kindlustamiseks ning juhtunust teatama tööloigu juhatajale.
- 2.9.** Kui töötajal tuleb töötada tõsteseadmetega, peab tal olema vastav kvalifikatsioon ja teda tuleb juhendada vastava ohutusjuhendi järgi.
- 2.10.** Suruõhutööriistade ja elektrikäsimasinatega töötamiseks juhendatakse töötajat vastavate juhendite järgi.

3. ENNE TÖÖD

- 3.1. Korrastada töö- ja eririietus, nõõpida või siduda kinni varrukasuud, hoolitseda selle eest, et riided kuskilt ei ripneks.
- 3.2. Korrastada töökoht, eemaldada kõik üleliigne, mis võiks töö ajal segada. Vältida töökohal mittevajalike esemete kuhjumist.
- 3.3. Kontrollida ja valmistada ette tööpink ja seadmed.
- 3.4. Töökoha valgustus peab vastama kehtivatele normidele, kontrollida valgustuse korrasolekut.
- 3.5. Kontrollida käivitusseadmete korrasolekut.
- 3.6. Tööpingi riketest teatada tööloõigu juhile. Tööle võib asuda alles pärast rikete kõrvaldamist.
- 3.7. Töö alguses tuleb ketassaag tühikäigul sisse lülitada ning alustada saagimist, kui saeketas on saavutanud maksimaalse kiirusega.
- 3.8. Saetavast puidust tuleb enne tööpingile asetamist kõrvaldada naelad, mustus, mört, jm.

4. TÖÖ AJAL

Enne seadme puhastustööde, hooldustööde, remonttööde vms. teostamist tuleb seade nõuetekohaselt seisata.

Seade tuleb vooluvõrgust välja lülitada tagamaks selle mitte käivitumist töö ajal.

Tööde ajal tuleb seadmele paigaldada silt „Mitte käivitada-hooldustööd“.

- 4.1. Saagides peab tööline asuma tööpingist veidi kõrval, et vältida löõke puidu tagasipaiskumisel.
- 4.2. Töötades ei tohi lubada elektrimootori ja saevõlli laagrite ülekoormust ega kuumenemist.
- 4.3. Järkamissae töölaualune peab olema kaitstud igast küljest. Külgkaitsekilbid peavad ulatuma üle saeketta alumiste hammaste vähemalt 100 mm.
- 4.4. Saeketta kaitse peab laskuma töölaualle enne sae väljumist saepilust. Seejuures peab kaitse suruma saetava materjali vastu töölauda.
- 4.5. Lähteasendisse lastud saeketas peab jääma töölauda tasapinnast vähemalt 50 mm allapoole.
- 4.6. Töölaual olev pilu ei tohi olla laiem kui 10 mm.
- 4.7. Jälgida pingi töötamist. Kui tekivad löõgid või kõrvaline müra lülitada pink välja ja teatada vahetule ülemusele.
- 4.8. Töödeldud detailid ladustada kindlalt vastavale alusraamile.
- 4.9. Ei tohi määrada, puhastada ega reguleerida pinki kui see pole täielikult seisma jäänud. Kindlasti on keelatud panna kätt töötava ketta tööpiirkonda.
- 4.10. Ei tohi puutuda pingi elektrijuhtivaid osi. Elektririketest teatada tööloõigu juhile või elektrikule.
- 4.11. Tööpauside ajal, töö lõpetamisel või voolu katkestamisel tuleb pink välja lülitada.

5. PÄRAST TÖÖD

- 5.2. Seisata tööpink.
- 5.3. Korrastada töökoht, korjata kokku töövahendid ning panna need selleks ettenähtud kohtadele.
- 5.4. Puhastada pink ja põrand töökoha vahetus läheduses, kasutades ettenähtud harju.
- 5.5. Kõigist ilmnenuõ riketest ja puudustest teatada tööloõigu juhile.